

// Genialny, praktyczny, pełen zalet

Standardowo z 4  
kanałowym pilotem



# Napęd RotaMatic

do bram skrzydłowych



# Hörmann Napęd bram skrzydłowych RotaMatic



## Zakres zastosowania

### Szerokość bramy

1000 do 2500 mm

### Wysokość bramy

maks. 2000 mm

### Ciężar bramy

maks. 220 kg na skrzydło

### Wypełnienie

maks. 70% (obciążenie wiatrowe)

### Ogranicznik „brama zamknięta”

Skutecznie unieruchamia bramę skrzydłową w położeniu zamkniętym

### Wjazd nachylony

Pochyłe zawiasy ze stali nierdzewnej dla spadku maks. 6°.

## Dane techniczne

### Podłączenie do sieci

220 – 240 V prąd stały, 50 Hz

### Pobór mocy

0,25 KW

### Sterowanie

Sterowanie mikroprocesorowe z dwoma siedmiosegmentowymi wyświetlaczami, napięcie sterowania 24 V

### Krótkie obciążenie szczytowe

2000 N

### Automatyczny układ rozłączający

Ograniczenie siły dla obu kierunków, samo nadzorujące i samo kontrolujące

### Prędkość

Od 16 do 32 sek. w zależności od szerokości skrzydła, dla kąta otwarcia 90°

### Silnik

Jednostka wrzecionowa z silnikiem na napięcie stałe 24 V DC i przekładnią ślimakową, stopień ochrony IP 54

### Obudowa napędu

Aluminium i tworzywo sztuczne

### Zdalne sterowanie radiowe

Standardowy nadajnik na 4 przyciski  
Częstotliwość 868,3 MHz

## Możliwe funkcje

- Równoczesne otwieranie skrzydeł o tej samej szerokości (ustawione fabrycznie)
- W bramie ze skrzydłami różnej szerokości: mniejsze skrzydło jest skrzydłem przechodnim
- Możliwość otwierania tylko skrzydła przechodniego
- Możliwość ustawienia automatycznego zamykania bramy skrzydłowej
- Sterowanie przystosowane pod zastosowanie świateł sygnalizacyjnych
- Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń zabezpieczających (np. zestyku drzwiowego)
- Prosta obsługa rozryglowania awaryjnego

**Fachowy personel firmy Hörmann dokona na życzenie odpowiedniej regulacji sterowania.**



Standardowy zakres dostawy obejmuje nadajnik czterokanałowy. Przy pomocy nadajnika sterujesz swoją bramą skrzydłową oraz np. bramą garażową i oświetleniem zewnętrznym.

## Ręczne otwieranie i zamykanie

W razie awarii zasilania bramę można w prosty sposób odblokować przy pomocy klucza.

## Aksesoria firmy Hörmann zwiększą komfort obsługi napędu

Hörmann posiada duży wybór elementów oprzyrządowania wysokiej jakości, w gustownym wzornictwie – według indywidualnych upodobań.



## Oprzyrządowanie zabezpieczające

Sterowanie sygnalizacją świetlną zabezpieczenie krawędzi zamykającej, fotokomórka, zamek elektromagnetyczny, ...



Poradź się swojego autoryzowanego sprzedawcy firmy Hörmann.

